

## AOD-200, weiß

### Funk-Außen-Dual-Bewegungsmelder



- Mikrowellensensor und PIR-Element
- Dämmerungssensor
- unabhängig einstellbare Sensibilität von MW und PIR
- Tierimmunität bis 20 kg
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss



<b>Funkreichweite</b>	bis zu 500 m im Außenbereich
<b>Detektionsart</b>	Dual-Bewegungsmelder (Infrarot / Mikrowelle: 24,125 GHz)
<b>Frequenz</b>	868 MHz
<b>Funk-Protokoll</b>	ABAX bidirektional
<b>Reichweite</b>	15 m
<b>Tierimmunität</b>	bis 20 kg
<b>Öffnungswinkel</b>	ca. 100°
<b>Montagehöhe</b>	2,4m empfohlen
<b>Geschwindigkeiten</b>	bis 3 m/s
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Anlaufzeit</b>	40 Sekunden
<b>Spannungsversorgung</b>	Lithiumbatterie CR123A 3V, Betriebsdauer ~2 Jahre
<b>Stromaufnahme</b>	max. 30 mA
<b>Ruhestromaufnahme</b>	70 &#956;A
<b>Betriebstemperatur</b>	-35 °C bis +55 °C
<b>Schutzklasse</b>	IP54
<b>Abmessungen</b>	65 x 138 x 58 mm
<b>Gewicht</b>	182 g
<b>Entspricht den Normen</b>	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1

Der AOD-200 ist ein innovativer Funk-Dualbewegungsmelder mit Abdecküberwachung und Unterkriechschutz. Er kann in jedes ABAX-System mit ACU-120 oder ACU-270 integriert werden. Zusätzlich verfügt er über einen integrierten Dämmerungsschalter und kann bequem über den Funkweg konfiguriert werden. Er kann sowohl als reiner Alarmmelder, aber auch zur Steuerung von Beleuchtung oder zur Integration in KNX-Systeme genutzt werden. Durch den großen Erfassungsbereich von 100° bei bis zu 15 Metern Reichweite und den optional erhältlichen schwenk-/neigbaren Wandhalter mit Kugelkopf lässt sich der Opal an die verschiedensten Geländetypen anpassen. Sowohl Melder als auch Wandhalter sind sabotageüberwacht und für den Einsatz im Außenbereich unter widrigen Bedingungen konzipiert. Die durchdachte Konstruktion der verdeckten Kabelführung rundet das formschöne Gesamtbild des Melders ab. Der AOD-200 GY ist in weiss und grau erhältlich.



2330170

## AOD-200, weiß

Funk-Außen-Dual-Bewegungsmelder



Hinweis: Der AOD-200 benötigt:

- Alarmzentrale INTEGRA/INTEGRA Plus in Version 1.15 oder höher
- Alarmzentrale VERSA/VERSA Plus/VERSA IP in Version 1.07 oder höher
- Funktransceiver ACU-120/ACU-270 in Version 5.02 oder höher