

# INT-KLCD-BL (DE)

## LCD-Bedienteil



- blaue Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Systemzustands
- Auslösung von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 integrierte Meldegruppen
- Signalisierung bei Ausfall der Kommunikation mit der Zentrale



<b>Geeignet für</b>	INTEGRA-24, INTEGRA-32, INTEGRA-64, INTEGRA-128, INTEGRA-128WRL
<b>Anzeige</b>	LCD (blau) 2x16 alphanumerische Zeichen
<b>Spannungsversorgung</b>	12V DC ( $\pm 15\%$ )
<b>Stromaufnahme</b>	max. 100 mA
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +55 °C
<b>Abmessungen B x H x T</b>	140 x 26 x 126 mm
<b>Gewicht</b>	0.15 kg
<b>EN 50131 Zertifizierung</b>	Grade-3

Mit den INT-KLCD-Bedienteilen können alle Zentralen der INTEGRA-Reihe bedient und gesteuert werden. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche, des Systems und Alarme an. Für eine komfortable Nutzung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur der Bedienteile. Gewählte System-Ereignisse können auch akustisch signalisiert werden. Bei Ausfall der Kommunikation mit dem Controller erfolgt ebenfalls eine Signalisierung.