

# INT-TSH (DE) weiß

TFT-Bedienteil 7"



- kapazitives 7" Touch-Display
- grafische und intuitive Benutzeroberfläche für jeden Benutzer individuell personalisierbar
- Makro-Funktionen zur Hausautomation (nur INTEGRA)
- freie Programmierbarkeit für individuelle Bedürfnisse



<b>Geeignet für</b>	alle INTEGRA & VERSA Zentralen
<b>Anzeige</b>	7" kapazitives TFT-Display
<b>Meldelinien</b>	2 (nur mit INTEGRA-Zentralen)
<b>Besonderheiten</b>	microSD, micro SDHC Kartenslot
<b>Farbe</b>	weiße Front, silberner Zierstreifen, weiße Rückwand
<b>Interner Speicher</b>	bis 8GB microSD-/ microSDHC-Karte
<b>Spannungsversorgung</b>	12V DC (± 15 %)
<b>Stromaufnahme</b>	450 mA (550 mA max)
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +55 °C
<b>Umgebungsfeuchtigkeit</b>	93 ±3%
<b>Abmessungen B x H x T</b>	196 x 129 x 22 mm
<b>Gewicht</b>	430 g

Mit den neuen 7" TFT-Bedienteilen INT-TSH ist die Bedienung der INTEGRA- und VERSA-Zentralen sehr komfortabel und übersichtlich. Das grafische Menü, die erweiterten Programmiermöglichkeiten und eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse ermöglichen eine zeitgemäße Bedienung wie man sie bereits von Smartphones oder Tablets gewohnt ist. Große, übersichtliche Piktogramme erleichtern die Nutzung für jegliche Aktionen, wie z.B. Scharf-/Unscharfschalten, komplexe Befehlsfolgen für Hausautomation oder Smart-Home-Funktionen. Die INT-TSH Bedienteile geben schnell und einfach alle gewünschten Informationen über den aktuellen Zustand des Systems wieder.