

APT-100

Funk-Handsender



- Handsender mit 5 frei programmierbaren Tasten
- 3 farbige LEDs für Rückmeldungen und Zustandsanzeigen
- hohe Sicherheit durch dynamisch wechselnden Code
- belegt keine Meldelinie



Anzeige	3 LEDs zur Statusanzeige
Funkreichweite	bis zu 150 m im Außenbereich
Frequenz	868 MHz
Funk-Protokoll	ABAX bidirektional
Kanäle	6 frei definierbare Funktionen
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR2032 3V
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen B x H x T	78 x 38 x 16 mm
Gewicht	30 g

Der Handsender APT-100 wird im bidirektionalen ABAX-Funksystem verwendet und ist kompatibel zu allen INTEGRA- und VERSA-Zentralen. Der Handsender kann jedem Systembetreiber (außer Service) zugewiesen werden.

Grundlegende Eigenschaften des Handsenders:

- Verschlüsselte bidirektionale Kommunikation zwischen dem Handsender und dem Funkbasismodul ACU-100/ACU-250 bzw. der Zentrale INTEGRA 128-WRL.
- 5 Tasten zur Aktivierung bis zu 6 gewählter Funktionen.
- 3 LEDs zur Anzeige des Status von gewählten Ausgängen des Alarmsystems.
- Akustische Signalisierung des Tastendrucks.
- Akustische Signalisierung der Transmission aus dem Handsender, die durch das Funkbasismodul ACU-100/ACU-250 oder die Zentrale INTEGRA 128-WRL empfangen wird.
- Hintergrundbeleuchtung aktiviert durch Drücken einer beliebigen Taste.
- Signalisierung schwacher Batterie.