

AMD-103

kompakter Funk-Magnetkontakt



- sehr kompakte Bauform
- Betrieb mit CR 2477N Batterie
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss



Funkreichweite	bis zu 150 m im Außenbereich
Frequenz	868 MHz
Funk-Protokoll	ABAX bidirektional
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR2477N 3V, Betriebsdauer ~2 Jahre
Stromaufnahme	14 mA max.
Ruhestromaufnahme	10 µA
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen B x H x T	32 x 45 x 20 mm (Magnet 11 x 45 x 10 mm)
Gewicht	40 g

Der drahtlose Magnetkontakt AMD-103 verfügt über einen horizontalen Reedkontakt und dient der Tür- und Fensteröffnung für das drahtlose ABAX-System. Durch seine kompakte Bauform kann der Magnetkontakt überall dort angewendet werden, wo Ästhetik und Harmonie mit dem Design des Innenraumes wichtig ist.